

PMO1(5/6) Abzweig- und Verbindungsdose E90



BA801100.jpg

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Abzweig- und Verbindungsdose, $U_i=400$ V mit Funktionserhalt E90 nach DIN 4102, Teil 12. Schutzart IP 54, mit Kabeleinführungen 7 mm - 18,5 mm. Abmessung ohne Befestigungspunkte: 100x100x58mm Befestigung durch Aussenbefestigungslaschen an Beton mit Stahlstiften. An Kabelleitern und Kabel-Rinnen mit der Schrauben SGKM6x12. Dosenbefestigung auf Gitterrinnen mit dem Montageblech