

PMO3(6/4) Abzweig- und Verbindungsdose E90



BA803011.jpg

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Abzweig- und Verbindungsdose, $U_i=400\text{ V}$ mit Funktionserhalt E90 nach DIN 4102, Teil 12. Schutzart IP 54, mit Kabeleinführungen 7 mm - 18,5 mm. Abmessung ohne Befestigungspunkte: 200x200x85 Befestigung durch Aussenbefestigungslaschen an Beton mit Stahlstiften. An Kabelleitern und Kabel-Rinnen mit der Schrauben SGK M6x12. Dosenbefestigung auf Gitterrinnen mit dem Montageblech BA803011